

## Kontroll Modi/DMX Beschreibung

	Modus	Display	Funktion
DMX-Modus	1 Kanal Modus	1***, *** = DMX Adresse	K1 = Farbmakro Modus (35 Farben + schwarz)
	2 Kanal Modus	2***, *** = DMX Adresse	K1 = Farbmakro Modus (35 Farben + schwarz) K2 = Dimmer
	3 Kanal Modus	3***, *** = DMX Adresse	K1 = Dimmer rot K2 = Dimmer grün K3 = Dimmer blau
	7 Kanal Modus	4***, *** = DMX Adresse	K1 = Dimmer rot K2 = Dimmer grün K3 = Dimmer blau K4 = Farbmakro Modus - 0-13 kein Farbmakro - 14-255 vorprogrammierte Farben K5 = Strobe/Geschwindigkeit - 0-15 kein Strobe - 16-255 Strobe 16 Geschwindigkeiten K6 = Modus - 0-35 keine Funktion - 36-71 autom. auf dimmen */** - 72-107 autom. ab dimmen */** - 108-143 autom. auf/ab dimmen */** - 144-179 automatischer Farb Mix Modus * - 180-215 Zufallswiedergabe 3-farbig * - 216-251 Zufallswiedergabe 7-farbig * - 252-255 Audio Modus K7 = Dimmer * <b>Geschwindigkeit via Kanal 5</b> ** <b>Farbauswahl via Kanal 1, 2, 3</b>
Audio Modus	Farbwechsel Audio getaktet	5-So - keine Einstellung möglich	Farbwechsel Audio getaktet
Manueller Modus	Farbmakro Modus	6***, *** = vorprogrammierte Farben	35 vorprogrammierte Farben wählbar
	Programm Modus	7***, *** = vorprogrammiertes Programm	6 vorprogrammierte Programme wählbar
	Programm Audio Ansteuerung	8*00,*00 = Audio Ansteuerung aktiv	Audio Ansteuerung des in Modus 7 eingestellten Programms
	Programm Geschwindigkeit	8***, *** = Geschwindigkeitswert	16 Geschwindigkeitswerte für das in Modus 7 eingestellte Dimmer Programm wählbar

## Technische Spezifikation:

Netzspannung	100-240 V, 47-63 Hz
Stromaufnahme	0,3 A @ 230 V
Abmessungen	274 x 268 x 433 mm
Gewicht	3.5 kg
Absicherung	Keine externe Sicherung